



				GHK_PP-1-1655A 400 Ampères 600 Volts 3 PH, 3 FILS					  Université LAVAL Service des immeubles Classe N/A		Cutler-Hammer PL3A FD 18KA KRUGER						
WATTS		DISJ.							DISJ.		WATTS						
PC/ÉQUI	ÉCL.	HP	MODEL / KA	DESCRIPTION	CAL	CIRC	CIRC	CAL	DESCRIPTION	MODEL / KA	HP	ÉCL.	PC/ÉQUI				
			FD3020	LIBRE	20	1	2	20	Sectionneur libre et en position "off"								
			18KA		20	3	4	20		FD3020							
					20	5	6	20		18KA							
			FD3040	LIBRE	40	7	8	20	alim. Banc Scie 3H.P., 240V. via transformateur	FD3020							
			18KA		40	9	10	20		18KA							
					40	11	12	20									
MOTEUR 20HP + PANNEAU CONT.				Centre d'usinage 5 axes 72 79 1641	60	13	14	40	Centre d'usinage 3 axes 1641	MOTEUR DE 20HP + PANNEAU CONT.							
total inscrit sur appareil = 45KW			FD3060		60	15	16	40		FD3040							
			18KA		60	17	18	40		18KA	total inscrit sur appareil = 31H.P.						
prise sous sectionneur				PRISE PAS UTILISÉE	20	19	20	20	LIBRE								
			FD3020		20	21	22	20		FD3020							
			18KA		20	23	24	20		18KA							
			FD3020	Pont Roulant 66 67 1655A	20	25	26	175	LIBRE	FD3175							
			18KA		20	27	28	175		18KA							
					20	29	30	175									
			FD3020	Porte électrique 1641, 1655, 1655A	20	31	32	20	LIBRE	FD3020							
		3x3HP	18KA		20	33	34	20		18KA							
					20	35	36	20									
			FD3020	LIBRE	20	37	38	20	Sectionneur libre et en position "off"	FD3020							
			18KA		20	39	40	20		18KA							
					20	41	42	20									
0	0	0		TOTAL	0						0	0	0				

